



TBS-h574TX-i5U-16G

CPU	Intel® Core™ i5-1235U, 10 núcleos (2P+8E)/12 hilos, 4,4 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Motor de cifrado	Yes
Transcodificación acelerada por hardware	Yes
Memoria del sistema	16 GB en placa (no ampliable)
Memoria máxima	16 GB en placa (no ampliable)
Bahía unidad	5 x E1.S hasta 15mm (5x PCIe Gen 3 x2) Adaptador preinstalado para soportar M.2 2280 en cada ranura
Compatibilidad unidad	E1.S o M.2 2280 PCIe NVMe Los disipadores de calor de M.2 no deben exceder una altura de 4.5 mm
Intercambiable en caliente	Yes
Ranura M.2	5 x ranuras M.2 2280 PCIe Gen 3 (a través del adaptador preinstalado) El sistema se envía sin SSD. Para la lista de compatibilidad de SSD, por favor visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad con aceleración Caché de SSD	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	1
Puerto 10 GbE	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes

Puerto Thunderbolt	2 (Thunderbolt™ 4) Soporta solo conexiones Thunderbolt para hosts Windows y Mac y dispositivos de almacenamiento USB. No se admiten dispositivos de almacenamiento externo Thunderbolt de terceros.
Puerto USB 2.0	1
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)	2
Salida HDMI™	1, HDMI™ 1.4b
Factor de forma	Diseño de decodificador
Indicadores LED	Estado, Copia USB, SSD 1-5
Botones	Estado, Copia USB, Reiniciar
Dimensiones (Al x An x Pr)	60 × 215 × 199 mm
Peso (neto)	2.24 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	Adaptador de 120W (salida de 19VDC, entrada de 100-240VAC)
Consumo de energía: modo de funcionamiento, típico	46 W
Ventilador	Ventilador del sistema: 2 x 40 mm
Advertencia del sistema	Timbre
Garantía estándar	3
N.º máx. de conexiones simultáneas (CIFS): con memoria máx.	1500

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.