



TL-D1600S

Interfaz de conexión JBOD SATA

Bahía unidad 12 x 3.5 pulgadas + 4 x 2.5 pulgadas

El sistema se envía sin HDD.
Para la lista de compatibilidad de HDD, por favor visite
<https://www.qnap.com/compatibility/>

Compatibilidad unidad Bahías de 3,5 pulgadas:
3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s discos duros
2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s estado sólido discos duros

Bahías de 2,5 pulgadas:
2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s estado sólido discos duros

Solo puede usar un tipo de disco (HDD o SSD) en un grupo RAID. No se admite la combinación de diferentes tipos de disco en un grupo RAID.

Intercambiable en caliente Yes

Factor de forma Torre

Interfaz host 4 x SFF-8088

Indicadores LED HDD 1-16, Estado, Enlace, Error del ventilador

Pantalla LCD/Botón Yes

ENTER: Reservado para uso futuro. Este botón actualmente no tiene función en este modelo.

Botones Interruptor de encendido

Dimensiones (Al x An x Pr) 303,84 × 369,89 × 319,8 mm

Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)

Peso (neto) 13.49 kg

Peso (bruto) 14.87 kg

Temperatura operativa 0 - 40°C (32°F - 104°F)

Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5~95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F)
Unidad de alimentación eléctrica	PSU de 250W, 100~240V
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	93.66 W Probado con unidades totalmente llenas.
Modo de ventilador Conmutador	Yes (automático, alto, medio, bajo)
Ventilador	3 x 92mm, 12VDC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington Seguridad	Yes
QTS / QuTS hero	Yes
Windows	Yes
Ubuntu	Yes
Garantía estándar	2

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.