



TL-D800S

Interfaz de conexión JBOD	SATA
Bahía unidad	8 x 3.5 pulgadas El sistema se envía sin HDD. Para la lista de compatibilidad de HDD, por favor visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidad unidad	Bahías de 3,5 pulgadas: 3,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s discos duros 2,5 pulgadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s estado sólido discos duros Solo puede usar un tipo de disco (HDD o SSD) en un grupo RAID. No se admite la combinación de diferentes tipos de disco en un grupo RAID.
Intercambiable en caliente	Yes
Factor de forma	Torre
Interfaz host	2 x SFF-8088
Indicadores LED	HDD 1-8, Estado, Enlace, Error del ventilador
Pantalla LCD/Botón	Yes ENTER: Reservado para uso futuro. Este botón actualmente no tiene función en este modelo.
Botones	Interruptor de encendido, entrar, seleccionar
Dimensiones (Al x An x Pr)	188,2 × 329,3 × 279,6 mm Las dimensiones no incluyen la almohadilla del pie (la almohadilla del pie puede tener hasta 30mm / 1.18 pulgadas de altura dependiendo del modelo)
Peso (neto)	8.13 kg
Peso (bruto)	8.4 kg
Temperatura operativa	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura Almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5~95% HR sin condensación, bulbo húmedo: 27°C (80.6°F)

Unidad de alimentación eléctrica	PSU de 250W, 100~240V
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	51.606 W Probado completamente poblado con Seagate ST6000NM0024 discos duros .
Modo de ventilador Conmutador	Yes (automático, alto, medio, bajo)
Ventilador	2 x 120mm, 12VDC
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington Seguridad	Yes
QTS / QuTS hero	Yes
Windows	Yes
Ubuntu	Yes
Garantía estándar	2

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.